



HCM1601X

Codice prodotto: HCM1601X

Produttore: JL World

HCM1601X è un buzzer elettromagnetico di JL World a montaggio PIN (self drive) per la generazione di onde sonore.

Caratteristiche:

Dimensioni: Ø16.0x14.0 mm

Tensione Nominale: 1.5 V

Tensione di funzionamento: 1.3 ~ 2 V

Frequenza: 2300±300 Hz

Corrente nominale: ≤ 20 mA

SPL (sound pressure level) a 10cm: ≥ 75 dB

Corrente Nominale (mA)	≤20
Frequenza Nominale (Hz)	2300±300
SPL at 10 cm (dB)	≥75
Tecnologia	Electro-Magnetic
Temperatura di funzionamento	-30 ~ +85
Tensione di Funzionamento (V)	1.3~2
Tipologia	Pin (Self Drive)