



HPM14A

Codice prodotto: HPM14A

Produttore: JL World

HPM14A è un buzzer piezoresistivo di JL World a montaggio Pin per la generazione di onde sonore.

Caratteristiche:

Dimensioni: Ø13.8x6.8 mm

Tensione Nominale: 5 Vp-p

Tensione di funzionamento: 1 ~ 20 Vp-p

Frequenza: 4000±500 Hz

Corrente nominale: ≤ 3 mA

SPL (sound pressure level) a 10cm: ≥ 80 dB

Corrente Nominale (mA)	≤3
Frequenza Nominale (Hz)	4000 ± 500
SPL at 10 cm (dB)	≥ 80
Tecnologia	Piezo
Temperatura di funzionamento	-20 ~ +85
Tensione di Funzionamento (V)	1~20 (Vp-p)
Tipologia	Pin