

HC0905T

Codice prodotto: HC0905T

Produttore: JL World

HC0905T è un buzzer elettromagnetico di JL World a montaggio PIN per la generazione di onde sonore.

Caratteristiche:

Dimensioni: Ø9x5.5 mm

Tensione Nominale: 5 V

Tensione di funzionamento: 4 ~ 7 V

Frequenza: 2731 Hz

Corrente nominale: ≤ 80 mA

SPL (sound pressure level) a 10cm: ≥ 85 dB

Coil Resistance (Ω)	40 ± 3
------------------------------	------------

Corrente Nominale (mA)	≤ 80
------------------------	-----------

Frequenza Nominale (Hz)	2731
-------------------------	------

SPL at 10 cm (dB)	≥ 85
-------------------	-----------

Tecnologia	Electro-Magnetic
------------	------------------

Temperatura di funzionamento	$-20 \sim +60$
------------------------------	----------------

Tensione di Funzionamento (V)	4~7
-------------------------------	-----

Tipologia	Pin
-----------	-----