



HCM0903A

Codice prodotto: HCM0903A

Produttore: JL World

HCM0903A è un buzzer elettromagnetico di JL World a montaggio PIN per la generazione di onde sonore.

Caratteristiche:

Dimensioni: Ø9.0x5.5 mm

Tensione Nominale: 3 V

Tensione di funzionamento: 2 ~ 5 V

Frequenza: 2731 Hz

Corrente nominale: ≤ 70 mA

SPL (sound pressure level) a 10cm: ≥ 82 dB

Coil Resistance (Ω)	25±4
Corrente Nominale (mA)	≤70
Frequenza Nominale (Hz)	2731
SPL at 10 cm (dB)	≥ 82
Tecnologia	Electro-Magnetic
Temperatura di funzionamento	-20 ~ +60
Tensione di Funzionamento (V)	2~5
Tipologia	Pin